

WLAN-Überwachungssystem WR100 SET MB 2TB

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Kamera WR100B

Stromversorgung: 12V DC (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90m DC-Kabel)

Auflösung: Full HD 1920 x 1080p bei bis zu 15 Bps

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4mm

Erfassungswinkel: 84° horizontal

Infrarot-Ausleuchtung: bis zu 30m (850nm)

Infrarotfilter: automatischer Austausch

WLAN: 802.11b/g/n mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR100R/E/EW)

Anschlüsse: RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

Schutzart: IP66

Abmessungen: Ø 66 x 123mm

Monitor WR100M

Betriebsspannung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Anzahl unterstützter Kameras: 4 (WR100B und/oder WR100D)

Bildschirmdiagonale: 12 Zoll (29,6 cm)

Bildschirmauflösung: Full HD 1920 x 1080p (bis zu 15 Bilder/Sekunde pro Kanal)

IGMP: IGMPv.2

Ausgänge: 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB

Festplatte: 2 TB vorinstalliert (max. 1x 2 TB wird unterstützt)

Max. Speicherkapazität pro TB: 1 Kamera: 102 Tage

Abmessungen: 300 x 226 x 48mm

- Set bestehend aus 1x 2MP-Kamera WR100B und 12 Zoll Full HD Monitor WR100M
 - Tag/Nacht-Kamera im Metallgehäuse, mit eigenem WLAN-Protokoll, IR-Ausleuchtung bis 30m, automatischem IR-Filteraustausch und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss
 - Monitor mit Full HD Auflösung, integriertem WLAN-Access Point, 4-Kanal-Aufnahme in 1080p Full HD Auflösung und Netzwerk-/Internetverbindung über LAN
 - Bis zu 4 Kameras WR100B oder WR100D können über WLAN oder LAN eingebunden werden
 - Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung mit 2 Sek. Voralarmaufnahme
 - Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
 - Back-up über Netzwerk und USB-Anschluss
 - Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS (App für iOS und Android kostenlos erhältlich), Browserzugriff auf Livebilder über Internet Explorer
 - Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung **VORINSTALLIERTEN 2TB FESTPLATTE**, USB-Maus, 12V DC Netzgerät, Standfuß für Monitor, HDMI-Kabel (für die parallele Bild-Darstellung auf einem TV-Gerät), CD mit PC-Software (für MS Windows), zwei Warnaufklebern > Videoüberwachung< (Piktogramm) und einer externen Stabantenne mit 3m Kabel für die Kamera
 - Monitor auch für die Wandmontage geeignet
- Passendes Zubehör:**
Kamera WR100B, Kuppelkamera WR100D, Anschlusskasten AK50 oder AK205 für WR100B, WLAN-Repeater/Access Point WR100E, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M sowie DWAK-6M



WR100 SET MB 2TB

Art.Nr. 26622