

Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, 1-Mengen-Spülung, Betätigungsplatte Sigma10, für Stützklappgriff, Funk



Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Funktaster
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, Funk
- 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Abdeckplatten und Spül-Stopp-Betätigungsplatten montierbar
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar
- Externes Netzteil
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betätigungsplatte verschraubbar

Technische Daten

Nennspannung	85-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4.1 V DC
Funkfrequenz	868.4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h

Lieferumfang

- Betätigungsplatte Sigma10
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Funkempfänger
- Drückerstange
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbauset, zu Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung

Art.-Nr.	Oberfläche / Farbe	Werkstoff	VE1
115.867.SN.5	Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	Edelstahl	1 St.

Zubehör

- Geberit Service-Handy



- Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Artline, Kappa, Omega, Delta
- Die Distanz zwischen UP-Spülkasten und Netztransformator darf maximal 1,7 m betragen
- Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten
- Kann mit Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen (Art.-Nr. 241.568.00.1) kombiniert werden