

**theben-eltimo 020 S DCF**

**Réf.: 0200300**

**Description des fonctions**



- Prise programmable digitale avec programme hebdomadaire
- Radiocommande DCF
- 33 emplacements mémoire
- Conçue pour les prises Schuko (autres types de prises sur demande)
- 1 canal
- Utilisation simple grâce aux touches dédiées aux fonctions de programmation, jour de la semaine, heure et minute
- Heures de commutation MARCHE / ARRÊT
- Présélection de commutation
- Commutation MARCHE / ARRÊT permanente
- Programme aléatoire
- Passage automatique à l'heure d'été/hiver
  - Désactivable

**Caractéristiques techniques**

Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Type de montage	Prise programmable
Type de contact	Contact à fermeture
Distance d'ouverture	< 3 mm (μ)
Programme	Programme hebdomadaire
Nombre de canaux	1
Nombre d'emplacements de mémoire	33
Réserve de marche	20 Jours
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 1	16 A
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 0,6	2 A
Charge de lampes à incandescence/lampes à halogène 230 V	3500 W
Période de commutation minimale	1 min
Précision de marche	DCF77 synchrone ou ≤ ± 1 s/jour (quartz)
Base de temps	Quartz/DCF77
Consommation stand-by	0,8 W
Carte mémoire comprise dans la livraison	–
Type de raccordement	Prise programmable
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II pour boîtier, I pour système à prise selon EN 62 730-1
Température ambiante	-10 °C ... +40 °C

**Plans d'encombrement**

