



Modernisierungskit Funk



Das Somfy Komplettpaket für jede Rollladen-Einbausituation

- Ansteuerung des Antriebes per Funksteuerung (im Lieferumfang enthalten)
- Parallel anschließbar
- Festfrierschutz**
- Hinderniserkennung**
- Somfy Drive Control™
- Endlageneinstellung fix* / auto**
- Zwischenposition einstellbar*/**

Antriebe für Rollläden und Markisen

Bezeichnung	Artikel-Nr	EAN-Nr.	
Modernisierungskit Funk 9/14*	1 023 179	4 040515 209037	
Modernisierungskit Funk 10/17**	1 037 502	4 040515 207422	
Modernisierungskit Funk 15/17**	1 041 486	4 040515 207439	

Technische Daten:	Kit 9/14	Kit 10/17	Kit 15/17
Einsatzbereich Kunststoff:	5 qm	4 qm	7,5 qm
Einsatzbereich Alu:	3,5 qm	2,5 qm	5,5 qm
Einsatz in 8-Kant Welle:	∅ 40	∅ 60	∅ 60
Nenn Drehmoment:	9 Nm	10 Nm	15 Nm
Nenn Drehzahl:	14 U/min	17 U/min	17 U/min.
Nennspannung:	230 V	230 V	230 V
Frequenz:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennaufnahme:	100 W	120 W	140 W



Packungsinhalt Funk

- Centralis RTS Somfy Funk-Wandsender
- Funk-Einsteckantrieb
- Adapter und Mitnehmer für eine passgenaue Aufnahme des Antriebes in der 40*/60er 8-Kant Welle
- Motorlager
- Gegen-/Kugellager für besonders sicheren, reibungs- und geräuscharmen Lauf
- Teleskopwalzenkapsel auftretende Längen Anpassungen der Rollladenwelle können bei Entfernen des Gurtbandes/ Kugelgetriebes einfach und schnell durchgeführt werden
- Clip-Verbinder / Befestigungsfedern für einfache, exakte Befestigung des Rollladenbehangs an der 40*/60er 8-Kant Welle
- Schnellanschlussklemmen
- 3 m Kabel schwarz