# **DATEN**BLATT



### We switch the power!



Art.-/Ref.-No: 141796

Typ/Type: V2N PII-F1-B-SI

für Frontbefestigung

• Schutzart IP54 frontseitig

Schaltfolge 1-0-2

Schwarzer Griff, silbernes Frontschild


Einzelverpackung



#### Technische Daten:

#### Schaltfunktion:

AC-21A/B AC-23A/B	Lastschalter		
	Bemessungsbetriebsstrom Bemessungsbetriebsspannung	le Ue	25 A 690 V~
	Motorschalter / Hauptschalter		
	400 V	3~	11 kW
AC-3	Motorschalter, für betriebsmäßiges Schalten		
	400 V	3~	7,5 KW
AC-15	Steuerschalter		
	230 V	1~	6 A
	400 V	3~	4 A
Anschließbarer Querschnitt ein- bzw. mehrdrähtig		0,7	75 - 4 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse		0,75	- 2,5 mm
Anschlußschrauben / Drehmoment max.		M4	1,5 Nm





CE







## Abmessungen:









A= 48mm, H= 27mm, Xmax= 4mm, L= 69mm